

**8672**



- در مقایسه با موتورهای ذغالی، فناوری موتور برآشلس می‌تواند به طور موثر در انرژی باتری صرفه جویی کند، زمان کارکرد ابزار را تا ۲۵٪ و طول عمر را تا ۵ برابر افزایش دهد، سرعت را می‌توان تا ۲۴۰۰ دور بر دقیقه رساند و گشتاور را می‌توان تا ۳۵۰ نیوتن متر افزایش داد، این بکس شارژی می‌تواند پیچ‌ها را بچرخاند یا مهره‌ها را با سرعت باورنکردنی سفت کند
- با وجود استفاده از سه نظام اتوماتیک ۱/۲ اینچی با LED به کاررفته در زیر آن، با این ابزار می‌توان حتی در نواحی که دسترسی به آن‌ها سخت است کار کرد. بکس شارژی دارای یک چراغ LED داخلی است که دید را در محیط‌های بسته یا محیط‌های تاریک عملکرد کاربر را بهبود بخشد. با وجود استفاده از سوئیچ تغییر جهت رو به جلو یا عقب گیر کردن و بستن پیچ را آسان می‌کند
- سرعت بکس شارژی را می‌توان بسته به نیروی کششی بین ۰ تا ۲۴۰۰ دور بر دقیقه تنظیم کرد. سیستم استارت و توقف خودکار آسیب به مهره را کاهش می‌دهد. کنترل سرعت‌های متغیر برای انواع کاربردهای پیچ‌گوشی طراحی شده‌اند. ایده آل برای کار ساخت و ساز و تعمیر، مونتاژ مبلمان و ... به لطف طراحی بی‌سیم، می‌توانید در هر جایی که نیاز دارید از آن استفاده کنید
- اطمینان حاصل کنید که هر باتری حداقل ظرفیت ۱۰۰۰ بار پر و خالی شدن را دارد



**20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR**

**2 BATTERIES**

مدل	8672
نوع باتری	لیتیوم یون
ظرفیت باتری	۴ آمپر ساعت / ۲۰ ولت
نوع سری	مربعی
سایز سری‌ها	۱۲٫۷ میلی متر / ۱/۲ اینچ
سرعت بی‌باری	۲۴۰۰ - ۰ دور بر دقیقه
نرخ ضربه	۳۵۰۰ - ۰ ضربه بر دقیقه
گشتاور	۳۵۰ نیوتن متر
مشخصات پیچ	M18-M8
ابعاد	۱۳۷ × ۷۰ × ۱۹۸ میلی متر
وزن	۱٫۶۶ کیلوگرم (با یک عدد باتری)
نوع بسته بندی	BMC
متعلقات	۲ عدد باتری، ۱ عدد شارژر، ۱ عدد روکش با قطر ۲۲ میلی متر، ۱ عدد حلقه لاستیکی، ۱ عدد پین استوانه‌ای روکش