

# RH-4276

- نورافکن فانوسی مجهز به LED کیفیت بالا ۶ وات، با توان روشنایی حداکثر ۳۵۰ لومن
- این دستگاه مجهز به سیم شارژ و باتری قابل شارژ می باشد
- کلید دایمر به شما امکان کنترل تنظیم روشنایی را براساس نیازتان می دهد
- دستگاه دارای آویز روی قسمت بالایی می باشد که در صورت نیاز می توان آویزان کرد
- بدنه ساخته شده از فلز و پلاستیک به منظور سبک تر شدن وزن و حمل یا استقرار آسان تر
- نورافکن قابل حمل مجهز به یک دسته
- چراغ نشانگر شارژ در ۴ سطح
- ایده آل برای نوردهی خانه، فضای باز، تعمیر خودرو، کمپینگ، شکار، ماهی گیری، کار بر روی وسایل الکترونیکی



RH-4276	کد محصول
led filament + smd led	نوع روشنایی
۶ وات	توان
3.7V, 2x2200mah 18650 li-ion battery	باتری
حداکثر: ۳۵۰ لومن حداقل: ۱۰ لومن	حداکثر شار روشنایی
۱۵ متر	دامنه روشنایی
۳ حالت: LED، SMD، روشنایی هر دو	حالات روشنایی
LED: ۲۸۰۰ کلوین SMD: ۳۲۰۰ کلوین	دمای رنگ نور
۴ تا LED، ۱۶ تا SMD	تعداد چراغها
۵ ولت، ۲ آمپر	برق ورودی شارژ
METAL+ABS	جنس بدنه
۵ ساعت	حداکثر زمان کاری (حالت پر نور)
۴ ساعت	مدت زمان شارژ
IP33	درجه حفاظت
۵۰۵ گرم	وزن
Φ۱۱۳×۱۷۲ میلی متر	ابعاد
جعبه رنگی رونیکس	بسته بندی
۵۰ سانت کابل USB C	تجهیزات جانبی



**2.2Ah 3.7V**

**USB LED SMD** technologies