

# RH-4708

## ژنراتور بنزینی ۸۰۰ وات

- دارای موتور ۲ زمانه با ظرفیت سیلندر ۶۳ سی سی و خروجی توان ماکزیمم ۸۰۰ وات
- دارای مخزن سوخت ۴.۲ لیتری جهت کار مداوم بیش از ۴ ساعت با حداکثر توان و ۷.۵ ساعت با یک دوم توان
- طراحی خاص و کم حجم بدنه
- دارای سوئیچ قطع برق در زمان بروز بار اضافی
- حداقل صدا و لرزش جهت استفاده در فضاهای بسته
- استاتور مسی جهت حداکثر اثربخشی
- خروجی جریان دی سی ۱۲ ولت ۴ آمپر
- مناسب برای مصارف عمومی، کارگاهی و صنعتی
- فیوز ایمنی و قطع کن حفاظتی سریع جهت افزایش ایمنی کاربر
- دارای استاندارد جهانی ایمنی (GS)



RH-4708	کد محصول
۸۰۰ وات	توان
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۱۲ ولت - ۴ آمپر	خروجی DC
۴.۲ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۶۳ سی سی	ظرفیت سیلندر
کمتر از ۶۵ دسی بل	نویز در فاصله ۷ متری
۱۸ کیلوگرم	وزن
۴ ساعت	کارکرد با تمام توان
۷.۵ ساعت	کارکرد با یک دوم توان
جعبه رنگی رونیکس	بسته بندی
کابل اتصال DC، آچار شمع	متعلقات

